

**PASSAP®****E-6000****Anschlag Rechts/Links mit alle Nadeln**

Anzeige	Aktion	Taste
PROGR		ENT
LOESCHEN		ENT
ANSCHLAG	"2"	ENT
ALLE MUSTER		NO
MUSTER A	"1" "0" "0"	ENT
TEST		NO
ALLE MUSTER		ENT
FORM		No
LI ND -90	"2" "0" "-"	ENT
RE ND +90	"2" "0"	ENT
START ANSCHLAG		ENT
STARTPOS		ENT
ANSCHLAG		ENT
SX (vorn)	Vorderbett : "S" "X"	ENT
GX (hinten)	Hinterbett : "G" "X"	ENT
1 R NULL	Schlösser nach links bis Signal	
(Kurbel unten)	Kurbel unten	ENT
ND (vorn)	Vorderbett : Stösser und Nadeln in Arbeit position	ENT
1 R NULL	Schlösser nach rechts bis Signal	
ND (hinten)	Hinterbett : Stösser und Nadeln in Arbeit position	ENT
Col 1	Faden nehmen	ENT
MG KONTR.	Vorderbett + Hinterbett : 2	ENT
ABSTR OR	Abstreifer Orange abstellen	ENT
LX (vorn)	Vorderbett : "N" "L" "X"	ENT
N (hinten)	Hinterbett : "N"	ENT
RZ 0	Reihenzähler : 0. Schlösser nach links	
MG KONTR.	Vorderbett + Hinterbett : 3	ENT
CX (hinten)	Hinterbett : "C" "X"	ENT
RZ 1	Schlösser nach rechts	
RZ 2	Schlösser nach links	
MG KONTR.	Vorderbett : 4 + Hinterbett : 5, Anschlagkamm + Gewichte	ENT
N (hinten)	Hinterbett : "N" , Schlösser nach rechts	
E ANSCHL.	Alle Maschen von Hinterbett zu Vorderbett	ENT
RZ 3	Schlösser nach rechts. Mehr Reihe nach Wunsch, i.B bis 10	ABC
MUSTER A	Stricken Muster 100 mit MG 5 oder nach Wolle	